

Команды первоначальной настройки “Serial Bluetooth Terminal”



1. Добавить датчик в настройках Bluetooth телефона, pin: 1234
2. Подключиться к этому датчику в программе Меню -> “devices”

Команда	Описание команды	Пример
#s_ _ _ _ _	Номер группы датчиков, в которой будет работать данный датчик	#s0005 (пятая группа датчиков)
#ix-y	Ввод индивидуального номера в системе, где: <i>x</i> - номер датчика, <i>y</i> – всего датчиков в системе	#i1-2 (первый датчик из двух)
#b_	Наличие или отсутствие табло в системе. <i>b0</i> – система без табло, <i>b1</i> – в системе есть табло	#b0 (табло в системе отсутствует)
#dгг.мм.чч	Ввод текущей даты, где: <i>ГГ</i> - год (две цифры), <i>ММ</i> - месяц, <i>ЧЧ</i> - число.	#d19.09.28 (2019 год, сентябрь, 28 число)
#tчч.мм.сс	Ввод текущего времени, где: <i>ЧЧ</i> - часы в 24х часовом формате, <i>ММ</i> - минуты, <i>СС</i> – секунды	#t17.45.49 (17 часов, 45 минут, 49 секунд)
#l	Режим настройки ворот, включает лазер и подает непрерывный звуковой сигнал, если отражатель установлен правильно.	#l (нет сигнала – настроить отражатель)

